


So einfach und schnell installieren Sie Ihr Terminal aus der Optimum T42-Familie

1. Anschluss des Terminals an das Telefonnetz

Die Optimum-Terminals gibt es in unterschiedlichen Anschlussarten. Bitte schließen Sie das Terminal gemäß der Anschlussart an, die Sie bestellt haben.


Analog-Anschluss (T42-Familie)

Verbinden Sie die mit "LINE" bezeichnete Buchse des Optimum über das mitgelieferte Anschlusskabel mit Ihrer Telefonanschlussdose.




ISDN-Anschluss (T4260):

Verbinden Sie die mit "ISDN" bezeichnete Buchse des Optimum über das mitgelieferte Anschlusskabel mit Ihrer ISDN-Anschlussdose. Bitte beachten Sie beim Verbinden der ISDN-Buchse des Terminals mit dem Anschlusskabel die Schachtführung der ISDN-Buchse.




LAN-Anschluss (T4220):

Verbinden Sie die mit "NET" bezeichnete Buchse des Optimum über das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Anschlussdose Ihres Netzwerks.



GSM/GPRS-Anschluss (T4230)

- Zum Einlegen der SIM-Karte entfernen Sie zunächst die Kunststoff-Abdeckung des SIM-Steckplatzes an der Rückseite des Terminals.
 - Schieben Sie dann die Sicherung nach rechts und klappen Sie die Halterung auf.
 - Schieben Sie nun die SIM-Karte so weit wie möglich in die Halterung hinein, so dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten in Richtung Terminal zeigen.
 - Klappen Sie anschließend die Halterung wieder herunter und schieben Sie die Sicherung nach links.
- Verschließen Sie den SIM-Karten-Steckplatz wieder mit der Kunststoff-Abdeckung.



2. Anschluss des Netzteils

Drücken Sie den Bügel der Kabelführung nach hinten und entfernen Sie ihn vom Terminal.



Der Netzanschluss ist an der Unterseite des Terminals angebracht.



Stecken Sie den Stecker ein und drehen Sie ihn 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.



3. Fixierung der Kabel

Legen Sie alle angeschlossenen Kabel parallel zueinander, so dass sie unterhalb des Bügels verlaufen können.



Schieben Sie den Bügel wieder so weit in die Halterung, bis er an beiden Seiten einrastet.



Nach der Fixierung stecken Sie den Schukostecker in Ihre Steckdose.

4. Automatische Inbetriebnahme

Das Terminal startet automatisch. Sobald die Inbetriebnahme abgeschlossen ist, erscheint die Displaymeldung:



Haben Sie dazu noch Fragen? Unsere kostenfreie Service-Hotline hilft Ihnen gerne.

Telefon: 0800 5511225 oder besuchen Sie uns unter www.easycash.de